



GDM-8034 (3 1/2 디지털)

제품 특징

- * 8 가지 측정 항목: AC/DC 전압, AC/DC 전류, 저항, 캐패시턴스, 다이오드, 도통사운드 비퍼
- * 1000V, 20A의 고전압, 고전류 대응
- * 0.5%의 기본 정확도
- * 0.5인치 LCD 디스플레이

GTL-107A 테스트 리드

For: GDM-8034, GDM-8135, GDM-8145



GDM-8034모델은 비용절약형으로 설계된 벤치탑 디지털 멀티미터입니다. 3 1/2디지트, 0.5인치 LCD 디스플레이를 채용하여 측정값의 선명한 결과 값을 얻을 수 있고, 저렴한 모델이면서도 AC/DC전압과 전류, 저항, 캐패시턴스, 다이오드 측정은 물론 도통사운드비퍼가 장착되어 있습니다. 심플하면서 쉬운 사용법이 산업현장, 실습생을 위한 교육환경에서도 매우 애용되는 제품입니다.

사양 정보	
DC 전압	
레인지	200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V 5 레인지
정확도	$\pm(0.5\% \text{ rdg} + 1 \text{ digit})$
입력 임피던스	10M Ω
AC 전압	
레인지	200mV, 2V, 20V, 200V, 750V 5 ranges
정확도	40Hz ~ 500Hz $\pm(1\% \text{ rdg} + 4 \text{ digits})$
입력 임피던스	10M Ω
DC 전류	
레인지	200 μ A, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 20A 6 레인지
정확도	200 μ A ~ 200mA $\pm(0.5\% \text{ rdg} + 1 \text{ digit})$ 2A ~ 20A $\pm(1\% \text{ rdg} + 3 \text{ digits})$
AC 전류	
레인지	200 μ A, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 20A 6 레인지
정확도	모든 레인지 에서 40Hz ~ 500Hz 200 μ A ~ 200mA $\pm(1\% \text{ rdg} + 4 \text{ digits})$ 2A ~ 20A $\pm(1.5\% \text{ rdg} + 2 \text{ digits})$
저항	
레인지	200 Ω , 2k Ω , 20k Ω , 200k Ω , 2M Ω , 20M Ω 6레인지
정확도	200 Ω ~ 2M Ω $\pm(0.75\% \text{ rdg} + 1 \text{ digit})$ 20M Ω $\pm(1.5\% \text{ rdg} + 5 \text{ digits})$
캐패시턴스	
레인지	2nF, 20nF, 200nF, 2 μ F, 20 μ F 5 레인지
정확도	$\pm(2\% \text{ rdg} + 4 \text{ digits})$
테스트 주파수	300Hz $\pm 5\%$
다이오드 테스트	
테스트 전류	최대 2.5mA
Open 전압	최대 3.2V
CONTINUITY 비퍼	
Description	Buzzer sounds if conductance less than 30 Ω
테스트 전류	최대 2.5 mA
Open 전압	최대 3.2V
디스플레이	
0.5 인치 LCD 디스플레이	
전원 공급	
AC 110V/220V $\pm 15\%$, 50/60Hz	
크기 & 무게	
245(W) x 95(H) x 280(D) mm, 약 2kg	

ORDERING INFORMATION	
GDM-8034 3 1/2 디지털 LCD 디지털 멀티미터	
부속품:	
사용 매뉴얼 x 1, 전원 코드 x 1, 테스트 리드 GTL-107A x 1	